




HLQFP, HTQFP マウントパッド寸法



$$l_2 = L + \beta_1 + \beta_2$$

$$b \leq b_2 \leq e - \gamma$$

l_2 と b_2 は次の式とパッケージ図にある e と b の値
およびパラメータ例の表から計算してください。



○ パラメータ例

(単位: mm)

e	0.80	0.65	0.50	0.40
α	0.10~0.30	←	←	←
β_1	0.20~0.40	←	←	←
β_2	0.20~0.40	←	←	←
γ	0.30	←	0.25	0.20

(旧 EIAJ 規格 ED-7404 を元に考慮した参考値)

- 注記
- ・リード部はLQFP, TQFPと同様に設計します。
 - ・ダイパッドをはんだ接続する場合、マウントパッド寸法はダイパッド露出サイズと同等とします。(E₂×D₂)